



Estabilizadores electrónicos cualquier capacidad, Multitomas supresoras, Ups hasta 60 kva, Fuentes reguladas, plantas electrónicas de emergencia, cargadores de baterías, diseños electrónicos, anunciadores electrónicos, etc.

## Inversores DC - AC

Modelo		ANOK3	ANOK6	ANK9	AN1K2	AN2K	AN3K	AN4K2	AN5K
Potencia		300W	600W	900W	1.2KW	2KW	3KW	4.2KW	5KW
Voltaje de baterías		12V	12V	24V	24V	48V	48V	10A	10A
Carga		15A	15A	15A	15A	15A	15A	10A	10A
Tiempo de transferencia	<8MS								
Entrada	Voltaje	120VAC (+25% - 36%)							
	Frecuencia	45Hz – 54Hz/ 55Hz – 65Hz							
Salida	Voltaje	Alimentación principal 100/110/120/127/220/230/ VAC (+11%, - 13%), Modo inversor 100/110/120/127/220/230 VAC (+/- 3%)							
	Frecuencia	Alimentación principal, misma frecuencia modo inversor: 50Hz/60 Hz + /-0.5							
Display	Display LCD								
Forma de la onda	Onda sinusoidal								
Dimensiones W x H x D / Peso / Ambiental									
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)		130x375			188x400			240x450	
		x190 mm			x319 mm			x420 mm	
Peso		6.8kg	10kg	12.5kg	15.8kg	20.2kg	27.9kg	28.8kg	33.4kg
Protección									
Carga	Una carga superior, acelera la mejor velocidad de carga, prolonga la vida útil de la batería.								
Sobrecarga	Sobrecarga en modo batería, 100% carga –Alarma: Sobrecarga 110% . Apagado automático después de 30s.								